

Batterivakt BG 40-60-100-200



BG40



BG200

Programmerbar
Autodetekt 12/24V
Låg spänningsfall

Modell	BG 40	BG 60	BG100	BG200
Underspänning	Programmerbar	10 positioner	9,5-12 V (19-24)	
Överspänning	Programmerbar	10 positioner	12-13,8 V (24-27,6)	
Max.brytförmåga	40 A	60 A	100 A	200 A
Max. ström	120 A	120 A	240 A	480 A
Spänningsfall	0,0875 V	0,125 V	0,125 V	0,1125 V
Spänningsval	12V	8-20V	24 V	20-35 V
Överspänningsavstängning	16 V (32 V)			
Egenförbrukning	Läge 0n: 4mA Off: 2mA			

