



Batterimonitor



Avancerad Batteriövervakning av båda start o. Förbrukningsbatteri

Visar batterisystemets status. Kapacitet, spänning, laddnings o. urladdningsström, resttid för aktuell urladdningsström och även historiska händelser: som lägsta urladdningsgrad i %, genomsnittlig urladdning i Ah med mera.

Programmerbara larmnivåer för underspänning, urladdning i % av kapaciteten samt överspänning, larmtid och larmfördröjningstid med mera. Även här kan man avläsa historiska händelser som antal larm för varje batteri. Larmutgångar kan programmeras för NO och NC

Matningsspänning	9-35 V	Nogranhet: 0-35 V	+/- 0,01 V
Strömförbrukning 12 V	7 mA	Ström 0-200A	0,1 A
Strömförbrukning 24 V	9 mA	Ström 200-500 A	1 A
Batterispänning start	2-35 V	Laddningsgrad	0,1 %
Batterispänning förbr.	0-35 V	Resttid 0-24 h	1 min.
Shunt	500 A	Resttid 24-240 h	1 tim.
Batterikapacitet	20-9990 AH	Mått monitor	diam.64 mm
Driftstemperatur	-20 till +50	Hålmått	diam.52 mm
Mått shunt	45x87x17	Djup	79 mm
Vikt	145 gr	Vikt	95 gr.
Larmkontakt	1 A	Skyddsklass front	IP 65